













































































GROUPES ÉLECTROGÈNES DENQBAR

BREF APERÇU DES DOMAINES D'APPLICATION TYPIQUES

À l'aide de ce tableau et de la fiche technique / plaque signalétique de votre appareil consommateur, vous pouvez sélectionner le groupe électrogène DENQBAR adapté à vos besoins. Lorsque vous alimentez plusieurs appareils, assurez-vous que la puissance totale requise ne dépasse pas la puissance délivrée du générateur. Ce tableau est uniquement destiné à donner un aperçu approximatif.

			GROUPE ÉLECTROGÈNE DENQBAR				
			DQ-2000	DQ-2100	DQ-3800	DQ-4200	
			Puissance nominale	1800 W	1800 W	3200 W	3800 W
			Puissance max.	2000 W	2100 W	3800 W	4200 W
	Consommateur *	Puissance nominale **	Courant de démarrage **				
Utilisation comme générateur de secours à la maison et au bureau	Radio	35 W	–				
	TV	95 W	300 W				
	Contrôle des bâtiments Smart-home	100 W	–				
	Congélateur / Réfrigérateur	120 W	350 W				
	Projecteur halogène	150 W	–				
	Courant de charge de batterie	300 W	–				
	Pompe à eaux usées	600 W	2000 W				
	Bouilloire	750 W	–				
	Chauffage par ventilateur	1600 W	1900 W				
	Micro-ondes / Mini-four	1700 W	–				
	Plaque de cuisson	1800 W	–				
Utilisation en camping	téléviseur portable	20 W	–				
	Ordinateur portable	30 W	150 W				
	Camping - Réfrigérateur	70 W	250 W				
	Chargeur de batterie	250 W	–				
	Camping - Cafetière	450 W	900 W				
	Camping - Micro-ondes	700 W	1800 W				
	Sèche-cheveux de voyage	1100 W	1600 W				
	Camping - Climatisation	2000 W	2500 W				

* Les valeurs indiquées ici sont seulement pour une orientation approximative et ne remplacent pas les spécifications exactes de puissance du consommateur du fabricant respectif.

** Afin d'éviter une baisse des performances, aucun câble de rallonge ne doit être connecté entre le groupe électrogène et le consommateur.

*** Toutes les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs approximatives et non contraignantes.

DENQBAR®

DENQBAR GmbH

Longuyoner Str. 14

D-01796 Pirna

info@denqbar.de

www.denqbar.com

			GROUPE ÉLECTROGÈNE DENQBAR				
			DQ-2000	DQ-2100	DQ-3800	DQ-4200	
			Puissance nominale	1800 W	1800 W	3200 W	3800 W
			Puissance max.	2000 W	2100 W	3800 W	4200 W
Consommateur *		Puissance nominale **	Courant de démarrage **				
Utilisation dans le jardin	Débroussailluse	400 W	1100 W				
	Taille-haie	500 W	1300 W				
	Pompe submersible	600 W	2000 W				
	Tondeuse à gazon électrique	1500 W	2500 W				
	Tronçonneuse électrique	1900 W	2500 W				
	Broyeur / déchiqueteur	2000 W	2600 W				
	nettoyeur haute pression	2000 W	2900 W				
Utilisation dans le secteur du bricolage	Eclairage LED	50 W	k. A.				
	Chargeur de batterie	300 W	k. A.				
	Scie sauteuse	600 W	1600 W				
	Meuleuse d'angle	750 W	1100 W				
	Perceuse électrique / marteau	900 W	1300 W				
	Rabot électrique	900 W	1500 W				
	Pompe à eau	1100 W	1900 W				
	Polisseuse	1200 W	2500 W				
	Scie circulaire mobile	1400 W	1800 W				
	Scie circulaire de table	1500 W	3000 W				

* Les valeurs indiquées ici sont seulement pour une orientation approximative et ne remplacent pas les spécifications exactes de puissance du consommateur du fabricant respectif.

** Afin d'éviter une baisse des performances, aucun câble de rallonge ne doit être connecté entre le générateur de puissance de l'onduleur et le consommateur.

*** Toutes les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs approximatives et non contraignantes.