

INVERTER STROMERZEUGER MODELLVERGLEICH - ALLE DENQBAR PRODUKTE AUF EINEN BLICK

Alle Vorteile, alle Leistungsstufen in einer Übersicht, damit Sie Ihren richtigen DENQBAR Stromerzeuger wählen können. Achten Sie bei Ihrer Auswahl auf die Verbraucher, die Sie anschliessen und welche Komfortmerkmale, wie z.B. Digital-Display und Betriebsstundenzähler Sie möchten. All unsere Stromerzeuger bieten jedoch den Vorteil der neuen Inverter-Technologie, optimale Spannungsstabilität ohne starke Frequenzschwankungen.



Ausstattung	DQ-2000	DQ-2100	DQ-3800	DQ-4200	DQ-4500
max. Leistung (230 V)	2000 W	2100 W	3800 W	4200 W	4500 W
Dauerleistung (230 V)	1800 W	1800 W	3200 W	3800 W	3800 W
Spannungsregelung	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Steckdosen	1x 230 V, 1x 12 V, 2x USB	1x 230 V, 1x 12 V, 2x USB	2x 230 V, 1x 12 V, 2x USB	2x 230 V, 1x 12 V, 2x USB	2x 230 V, 1x 12 V, 2x USB
Gleichstromausgang	12 V / 8,3 A Ladestrom	12 V / 8,3 A Ladestrom	12 V / 8,3 A Ladestrom	12 V / 8,3 A Ladestrom	12 V / 8,3 A Ladestrom
Geräuschpegel (Null-Last)	55 dB (A)/7m	55 dB (A)/7m	58 dB (A)/7m	63 dB (A)/7m	70 dB (A)/7m
Motor typ	4-Takt, OHV, 1-Zylinder	4-Takt, OHV, 1-Zylinder	4-Takt luftgekühlt, OHV	4-Takt, OHV, 1-Zylinder	4-Takt luftgekühlt, OHV, 1-Zylinder
Hubraum	80 cm³	80 cm³	163 cm³	223 cm³	223 cm³
Kraftstoff	Benzin (E10 geeignet)	Benzin (E10 geeignet)	Benzin (E10 geeignet)	Benzin (E10 geeignet)	Benzin (E10 geeignet)
Schutzart	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M
Tankinhalt	4,6 l	4,8 l	8 l	11 l	10 l
Laufleistung	bis zu 6 h	bis zu 6 h	bis zu 8 h	bis zu 10 h	bis zu 14 h
Abmessungen L x B x H	50 cm x 29,5 cm x 47,5 cm	48,5 cm x 30,5 cm x 46,5 cm	58 x 34,5 x 52 cm	60,5 cm x 43,2 cm x 50 cm	50 x 40 x 46 cm
Gewicht	22 kg	22 kg	27 kg	42 kg	35 kg
Ölmangelanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Überlastanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Reversierstarter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Benzinsparmodus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Radsatz	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Digitaldisplay	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
Betriebsstundenzähler	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein

DENQBAR®

DENQBAR GmbH
 Longuyoner Str. 14
 D-01796 Pirna
 info@denqbar.de

www.denqbar.com