

Inverter Stromerzeuger DQ-3800

Leicht, leise, Leistung! - Der Notstromer für alle Fälle!

Die konsequente Weiterentwicklung der Inverter Stromerzeugertechnologie - der DQ-3800 bringt Leistung mit Leichtigkeit.



Technische Daten	Inverter DQ-3800
max. Leistung	3,8 kW
Dauerleistung	3,2 kW
Spannungsregelung	Inverter
Steckdosen	2x 230 V, 1x 12 V, 2x USB
Motorart	4-Takt luftgekühlt, OHV
Tankinhalt	8 l
Laufzeit	bis zu 8 h
Geräuschpegel (Null-Last)	58 dB (A)/7m
Abmaße (L x B x H)	58 x 34,5 x 52 cm
Leergewicht	27 kg
Sonderausstattung 1	Digitaldisplay
Sonderausstattung 2	sparsamer ECO-Modus
Sonderausstattung 3	Easy-Startsystem

3,8 kW benzinbetriebener, digitaler Inverter Stromerzeuger

- als stationäres Notstromaggregat und auch als mobiler Helfer vielfältig einsetzbar
- ultraleichtes Design in der bewährten Kapselbauweise
- verbrauchs- und abgasarmer Betrieb durch ECO-Modus
- perfekt geeignet für Haus, Hof, Garten, Baustelle, Werkstatt und unterwegs

DENQBAR®

DENQBAR GmbH

Longuyoner Str. 14

D-01796 Pirna

info@denqbar.de

www.denqbar.com