

Petit mais puissant - Robuste et fiable

Puissance propre pour les appareils sensibles à la tension, tels que les télévisions et ordinateurs et cela où vous voulez.



Caractéristiques techniques	Inverter DQ-1200
Puissance max.	1,2 kW
Puissance continue (230 V)	1 kW
Régulation de la tension	Inverter
Prises de courant	1x 230 V
Type de moteur	4-Temps, OHV, Monocylindre
Capacité du réservoir	2,7
Autonomie du réservoir	Jusqu'à 6 h
Niveau sonore (au ralenti)	53 dB (A)/7m
Dimensions (LxlxH)	440 x 240 x 390
Poids à vide	13,5 kg
Équipement particulier 1	Ecran digital
Équipement particulier 2	Indicateur de niveau d'huile
Équipement particulier 3	Indicateur de surcharge

1,2 kW inverter groupe électrogène digital

- Énergie propre sans fluctuations de tensions pour appareils sensibles
- Écran LCD avec toutes les données pertinentes en un coup d'œil
- Mode-éco qui s'adapte aux appareils connectés, économise du carburant et réduit les émissions sonores
- Idéal pour le camping, événements sportifs, extérieur et pour les petits artisans

DENQBAR GmbH

Longuyoner Str. 14 D-01796 Pirna info@dengbar.de



www.denqbar.com