Groupe électrogène Inverter DQ-2100

Mobilité maximale - indépendance maximale !

Que ce soit pour les mobiles homes, pour le camping ou pour les bricoleurs : Le DQ-2100 compact fournit une énergie propre partout.

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT OF THE YEAR 2021
www.plusxaward.com

PLUS X AWARD
2021 | Achieved for:
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Best Of 2022
Heimwerker Praxis 1/22

Caractéristiques techniques	Inverter DQ-2100
Puissance max.	2,1 kW
Puissance continue	1,8 kW
Régulation de la tension	Inverter (Onduleur)
Prises de courant	1 x 230 V, 1 x 12 V, 2x USB
Type de moteur	4-Temps, OHV, Monocylindre
Capacité du réservoir	4,8 L
Autonomie du réservoir	jusqu'à 11 h
Pression acoustique	55 dB (A)/7m
Dimensions (L x l x H)	49,8 x 31,5 x 45,9 cm
Poids à vide	21 kg
Équipement particulier 1	Démarrage facile
Équipement particulier 2	Affichage numérique
Équipement particulier 3	ecomode automatique

Groupe électrogène 2,1 kW Inverter à essence

- **Électricité propre et silencieuse sans fluctuations de tension pour les appareils sensibles à la tension**
- **Processus de démarrage intuitif et simple pour une mise en service particulièrement rapide**
- **Affichage numérique clair qui fournit des informations sur les détails opérationnels les plus importants**
- **pour les tâches exigeantes sur les chantiers, comme groupe électrogène de secours, pour le bricolage, dans l'industrie, dans les chantiers navals**

DENQBAR®

DENQBAR GmbH
Longuyoner Str. 14
D-01796 Pirna
info@denqbar.de
www.denqbar.com