

DENQBAR®**Démarrage par télécommande - La puissance du bout des doigts**

La technologie Inverter sous son meilleur jour. Puissance maximum sans fluctuation de tension. Votre groupe électrogène portable.



Intertek Certificat n° 17SHS1884-01

Caractéristiques techniques**Inverter DQ-3600ER**

Puissance max.	3,6 kW
Puissance continue (230 V)	3,3 kW
Régulation de la tension	Inverter
Prises de courant	2x 230 V, 1x 12 V
Type de moteur	4-Temps, OHV, Monocylindre
Capacité du réservoir	13 l
Autonomie du réservoir	Jusqu'à 10 h
Niveau sonore (au ralenti)	59 dB (A)/7m
Dimensions (LxIxH)	570 x 450 x 510
Poids à vide	Env. 50 kg
Équipement particulier 1	Clés de démarrage
Équipement particulier 2	Télécommande
Équipement particulier 3	Ecran digital

**3,6 kW inverter
groupe électrogène digital**

- Démarrage électrique alimenté par batterie, démarrage facile et rapide avec télécommande
- Transport facile grâce à de larges roues stables
- Ecran LCD nouvelle génération, toutes les données pertinentes en un coup d'œil
- Le mode-éco, qui s'adapte aux appareils connectés, économise du carburant et réduit les émissions sonores

DENQBAR GmbH
Longuyoner Str. 14
D-01796 Pirna
info@denqbar.de

www.denqbar.com

DENQBAR®