

**DENQBAR®**

**hochwertiger sauberer Strom - auf Knopfdruck**  
Schwankungsfreier Strom überall wo Sie wollen. Generator startet bequem per Funkfernbedienung.



Intertek Zertifikats-Nr. 17SHS1883-01

### Technische Daten

### Inverter DQ-2800ER

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| max. Leistung             | 2,8 kW                 |
| Dauerleistung             | 2,6 kW                 |
| Spannungsreglung          | Inverter               |
| Steckdosen                | 1x 230 V, 1x 12 V      |
| Motorart                  | 4-Takt luftgekühlt OHV |
| Tankinhalt                | 7 l                    |
| Betriebsdauer             | bis zu 14 h            |
| Geräuschpegel (Null-Last) | 56 dB (A)/7m           |
| Abmaße (LxBxH)            | 570 x 290 x 490        |
| Leergewicht               | 27 kg                  |
| Sonderausstattung 1       | Elektro-Start          |
| Sonderausstattung 2       | Funkfernbedienung      |
| Sonderausstattung 3       | digitales Display      |

### 2,8 kW benzinbetriebener, digitaler Inverter Stromerzeuger

- batteriebetriebener E-Start, einfacheres und bequemes Starten des Inverter Generators mit Funkfernbedienung
- leichter Transport durch integrierte, ausziehbare Griffstange und große stabile Räder.
- neu entwickeltes LCD-Display, alle relevanten Daten auf einen Blick
- Ökomodus, der sich den angeschlossenen Geräten anpasst spart Benzin und senkt die Geräuschemission

DENQBAR GmbH  
Longuyoner Str. 14  
D-01796 Pirna  
info@denqbar.de

www.denqbar.com



**So wird's was!**