

DENQBAR®

Elektro-Start - bequemer & einfacher zu starten
Kraftvoll und dennoch leise, leistungsstark und dennoch ohne Stromschwankungen - das Kraftpaket DQ-2800E.



Technische Daten

Inverter DQ-2800E

max. Leistung	2,8 kW
Dauerleistung	2,6 kW
Spannungsreglung	Inverter
Steckdosen	1x 230 V, 1x 12 V
Motorart	4-Takt luftgekühlt OHV
Tankinhalt	7 l
Betriebsdauer	bis zu 14 h
Geräuschpegel (Null-Last)	56 dB (A)/7m
Abmaße (LxBxH)	570 x 290 x 490
Leergewicht	27 kg
Sonderausstattung 1	Elektro-Start
Sonderausstattung 2	digitales Display
Sonderausstattung 3	Ölmangelanzeige

2,8 kW benzinbetriebener, digitaler Inverter Stromerzeuger

- batteriebetriebener E-Start, einfacheres und bequemes Starten des Inverter Generators mit Zündschlüssel
- leichter Transport durch integrierte, ausziehbare Griffstange und große stabile Räder.
- neu entwickeltes LCD-Display, alle relevanten Daten auf einen Blick
- Ökomodus, der sich den angeschlossenen Geräten anpasst spart Benzin und senkt die Geräuschemission

DENQBAR GmbH
Longuyoner Str. 14
D-01796 Pirna
info@denqbar.de

www.denqbar.com

DENQBAR®

So wird's was!